

Делитель/сумматор 1/8
диапазона частот 70/140 МГц

Д/С 1/8 70/140 МГц
ТИШЖ.468523.010

Назначение:

2012

Делитель/сумматор обеспечивает деление или суммирование радиосигналов промежуточных частот в диапазоне 50-180 МГц.

Используется для деления/суммирования сигналов 1/8 в приемных и передающих трактах земных станций спутниковой связи и телевидения и в других системах радиосвязи



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон рабочих частот, МГц	50...180
Волновое сопротивление, Ом	50
Вносимые потери, дБ	11.5(макс.)
Рабочая температура, °С	+5...+50°С
Температура хранения, °С	-50...+85°С
Тип соединителей	BNC-Female
Исполнение	1U;19"